## ARXS25G3

| Combinación representativa de unidades | | Suministro de energía | | | | Comp. | | OFM | | IFM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad interior | Unidad exterior | Hz-voltios | Rango de voltaje | MCA | MFA | RHz | RLA | W | FLA | W | FLA |
| ATXS25G2V1B | ARXS25G3V1B | 50 - 240 | Máx. 50Hz 264V<br>Mín. 50Hz 198V | 7.65 | 10 | 46 | 2.6 | 23 | 0.23 | 23 | 0.15 |

3D065969

### SIMBOLOS

MCA : Amperios mínimos del circuito (A)
MFA : Amperios máximos del fusible (A)
RHz : Frecuencia nominal de funcionamiento. (Hz)
RLA : Carga nominal en amperios (A)
OFM : Motor del ventilador exterior
IFM : Motor del ventilador interior
FLA : Amperios a plena carga (A)
W : Consumo Nominal del Motor del ventilador (W)

### NOTAS

1. RLA está basado en las siguientes condiciones:
   Temperatura interior: 27°CBS/19.0°CBH
   Temp.exterior 35°CBS
2. L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
3. Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
4. En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.