


# EHS(B)-D3

# EHSX(B)-D3


Tipo	Fusible	mm <sup>2</sup>
ERGA04DAV3/*EAV3	20 A	≥ 2,5
ERGA06DAV3/*EAV3	20 A	≥ 2,5
ERGA08DAV3/*EAV3	25 A	≥ 4
ERGA04DAV3A/*EAV3A	16 A	≥ 2,5
ERGA06DAV3A/*EAV3A	16 A	≥ 2,5
ERGA08DAV3A/*EAV3A	16 A	≥ 2,5
ERGA04DAV37/*EAV337	20A	≥ 2,5

**V3 1N ~ 230 V**  
 Categoría de sobretensión III




RCD (FI)  
 Fusible, consulte la tabla

**EKBUxx 1N ~ 230 V**  
 Categoría de sobretensión III




RCD (FI)  
 Fusible, consulte la tabla

**EKBUxx 3N ~ 400 V**  
 Categoría de sobretensión III




RCD (FI)  
 Fusible 16 A




230V ⚡ 400V

**1N ~ 230 V**  
 Categoría de sobretensión III



RCD (FI)  
 Fusible 16 A



TA 1,0 mm<sup>2</sup> / señ.

2,5 mm<sup>2</sup> / 230 V / < 30 m

EXT 0,75 mm<sup>2</sup> / señ.

EBA 0,75 mm<sup>2</sup> / señ.

SG 0,75 mm<sup>2</sup> / señ.

HT/NT 0,75 mm<sup>2</sup> / señ.

Pz 1,5 mm<sup>2</sup> / señ.



XTA1

L  
 N  
 COM  
 PE

J8

J8

J8

J8

J8

J14

Smart Grid  
 (red inteligente)

**RTX - EHS**

**RoCon BM2C**

X1

X1

J6

J3

J13

J16

BU L1  
 BU N  
 PE

BU L1  
 BU L2  
 BU L3  
 BU N  
 PE

PE  
 N  
 L1

A1  
 A  
 A2

CAN-H  
 CAN-L  
 CAN-VCC  
 CAN-GND

GND  
 GND

2,5 mm<sup>2</sup> / 230 V

2,5 mm<sup>2</sup> / 400 V

1,55 mm<sup>2</sup> / 230 V

0,75 mm<sup>2</sup> / señ. / 230 V

0,75 mm<sup>2</sup> / señ.

0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup> / señ.

AUX

EHS157034  
 EHS157068

RT

