

Especificaciones eléctricas															
No aplicable para los modelos EHVH(04/08)D(A/J)V.															
Resistencia de reserva	Tipo		3V	6V					9W						
	Ajuste de capacidad		kW	3	2-4	2-6	4-6	2-4 (en caso de emergencia: 2-6)		6	3-6 (en caso de emergencia: 3-9)		3-6	3-9	
	Fase de capacidad			1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	
	Fase de capacidad 1		kW	3	2	2	2	2	2	6	3	3	3	3	
	Fase de capacidad 2		kW	-	4	6	4	4	6	-	6	9	6	9	
	Retardo de tiempo mínimo entre fases			Nota 4	Nota 5					Nota 5					
	(1)	Suministro eléctrico	Fase	1~					3~		3~				
			Frecuencia	Hz	50					50					
			Tensión	V	230 ±10%					400 ±10%					
	Corriente	Corriente de funcionamiento nominal		A	13	17,4	26,1	26,1	17,4	26,1	15	8,7	13	8,7	13
(2)		Zmax (resistencia de reserva)	Ω	0,34	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	-	-				
			Complex		-					-					
	Valor Ssc mínimo		kVA	-	(3)		(3)		-						

Notas	(1)	El suministro eléctrico de la caja hidráulica que se menciona anteriormente es solo para la resistencia de reserva. Alimentación de la resistencia de refuerzo
	(2)	De acuerdo con las normas de EN/IEC 61000-3-11, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución, para cerciorarse de que el equipo se conecta solamente a un suministro eléctrico con $Z_{sys} \leq Z_{max}$ .
	(3)	Equipamiento que cumple la normativa EN/IEC 61000-3-12.
	EN/IEC 61000-3-11	Norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para los cambios en la tensión, fluctuaciones y oscilaciones en la tensión en redes eléctricas públicas de baja tensión para equipos con una corriente nominal de $\leq 75$ A.
	EN/IEC 61000-3-12	Norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para corrientes armónicas generadas por un equipo conectado a los sistemas públicos de bajo voltaje con corriente de entrada de $> 16$ A y $\leq 75$ A por fase.
Zsys	Impedancia del sistema	

