


EPVX10A4V / EPVX10A9W / EPVX10UA4V
EPVX14A4V / EPVX14A9W / EPVX14UA4V

Posibilidades de conexión para X42M / X43M (Página 1/2)



Puertos X42M	Descripción	Máx. N° de cables por posición
1	Suministro eléctrico alternativo - L (230 V CA)	1
2	Suministro eléctrico alternativo - N (230 V CA)	1
3	Termostato ambiente 1 de entrada 1 (Sin tensión)	1
4	Termostato ambiente 2 de entrada 1 (Sin tensión)	1
5	Termostato ambiente L (1 y 2)	2
6	Termostato ambiente N (1 y 2)	2
7	Termostato ambiente 2 de entrada 1 (Sin tensión)	1
8	Termostato ambiente 2 de entrada 2 (Sin tensión)	1
9	Contacto seco libre de potencial de reserva 1 - COM	1
10	Contacto seco libre de potencial de reserva 1 - NA	1
11	Contacto seco libre de potencial de reserva 1 - NC	1
12	Contacto seco libre de potencial de reserva 2 - COM	1
13	Contacto seco libre de potencial de reserva 2 - NA	1
14	Contacto seco libre de potencial de reserva 2 - NC	1
15	Salida de 230 V de CA de reserva 1 (NO)	1
16	Salida de 230 V CA de reserva 1 (N)	1
17	Salida de 230 V de CA de reserva 2 (NO)	1
18	Salida de 230 V CA de reserva 2 (N)	1
19	Instalador de distribución de potencia - L (230 V CA)	2
20	Instalador de distribución de potencia - L (230 V CA)	2
21	Instalador de distribución de potencia - N (230 V CA)	2
22	Instalador de distribución de potencia - N (230 V CA)	2
23	Bomba de salida de 230 V CA de reserva (NO)	1
24	Bomba de salida de 230 V CA de reserva (N)	1
25	Salida de 230 V de CA de reserva 3 (NO)	1
26	Salida de 230 V CA de reserva 3 (N)	1
27	Salida de 230 V de CA de reserva 4 (NO)	1
28	Salida de 230 V CA de reserva 4 (N)	1
29	Red inteligente de alta tensión 1 - L (230 V CA)	1
30	Red inteligente de alta tensión 1 - N (230 V CA)	1
31	Red inteligente de alta tensión 2 - L (230 V CA)	1
32	Red inteligente de alta tensión 2 - N (230 V CA)	1

- NOTAS**
- 1. Para los puertos 3-4 y 7-8: Sólo contactos libres de tensión de ENCENDIDO/APAGADO.
 - 2. Las combinaciones de terminales sólo se pueden utilizar con una opción.