FXSN-A2

Restricción de combinaciones de unidades				Alimentación eléctrica		IFM	Consumo [W]	
Modelo	Hz	Tensión	Rango de tensión	MCA	MFA	FLA	Refrigeración	Calefacción
FXSN50A2VEB	50/60	220-240/220	MÁX.264 MÁX.242 MÍN.198 MÍN.198	1,4	16	1,1	186	181
FXSN71A2VEB				2,0	16	1,6	258	253
FXSN112A2VEB				2,9	16	2,3	388	383

SÍMBOLOS

MCA: Amperios de circuito mínimos (A)
MFA: Amperios de fusible máximos (A)
IFM: Motor del ventilador interior
FLA: Amperios a plena carga (A)

NOTAS

1. Rango de tensión
   Las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.
2. Seleccione el tamaño del cable según el MCA.
3. El desequilibrio de tensión máximo permitido entre fases es del ·2·%.
4. Utilice un disyuntor de circuito en lugar de un fusible
5. MCA/MFA
   MCA = 1,25 x FLA
   MFA =< 4 x FLA

La siguiente clasificación de fusible más baja es de 16 amperios.