

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico						COMP		OFM		IFM	
Interior	Exterior	①	②	③	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA	
3xFBQ35D2VEB	RZQG100L8Y1B	3N~ 50Hz	380~415V	MAX. 50Hz 456V MIN. 50Hz 342V	18,7	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	3x0.089	3x0.6	
FBQ125D2VEB	RZQG125L8Y1B				18,5	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	0,187	1,5	
2xFBQ60D2VEB	RZQG125L8Y1B				18	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	2x0.07	2x0.5	
3xFBQ50D2VEB	RZQG125L8Y1B				18,8	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	3x0.089	3x0.6	
4xFBQ35D2VEB	RZQG125L8Y1B				19,4	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	4x0.089	4x0.6	
FBQ140D2VEB	RZQG140L7Y1B				18,5	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	0,187	1,5	
2xFBQ71D2VEB	RZQG140L7Y1B				18	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	2x0.07	2x0.5	
3xFBQ50D2VEB	RZQG140L7Y1B				18,8	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	3x0.089	3x0.6	
4xFBQ35D2VEB	RZQG140L7Y1B				19,4	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	4x0.089	4x0.6	
FBQ100D2VEB	RZQSG100L8Y1B	3N~ 50Hz	380~415V	MAX. 50Hz 456V MIN. 50Hz 342V	14,6	16	–	11,4	0,2	0,6	0,127	1,0	
2xFBQ50D2VEB	RZQSG100L8Y1B				14,8	16	–	11,4	0,2	0,6	2x0.089	2x0.6	

Símbolos

- ① Hz
- ② Tensión
- ③ Rango de tensión

MCA Amperios de circuito mín. [A]

MFA Amperios de fusible máx. [A]

RLA Amperios de carga nominal [A]

OFM Motor del ventilador exterior

IFM Motor del ventilador interior

FLA Amperaje con carga plena (A)

kW Potencia nominal del motor del ventilador [kW]

RHz Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]

COMP Compresor