

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico						COMP		OFM		IFM	
Interior	Exterior	(1)	(2)	(3)	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA	
3xFBA35A2VEB	RZQG100L8Y1B	3N~ 50Hz	380–415V	MAX. 50Hz 456V MIN. 50Hz 342V	18,7	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	3x0.089	3x0.6	
FBA125A2VEB	RZQG125L8Y1B				18,5	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	0,187	1,5	
2xFBA60A2VEB	RZQG125L8Y1B				18	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	2x0.07	2x0.5	
3xFBA50A2VEB	RZQG125L8Y1B				18,8	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	3x0.089	3x0.6	
4xFBA35A2VEB	RZQG125L8Y1B				19,4	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	4x0.089	4x0.6	
FBA140A2VEB	RZQG140L7Y1B				18,5	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	0,187	1,5	
2xFBA71A2VEB	RZQG140L7Y1B				18	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	2x0.07	2x0.5	
3xFBA50A2VEB	RZQG140L7Y1B				18,8	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	3x0.089	3x0.6	
4xFBA35A2VEB	RZQG140L7Y1B				19,4	20	–	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	4x0.089	4x0.6	
FBA100A2VEB	RZQSG100L8Y1B	3N~ 50Hz	380–415V	MAX. 50Hz 456V MIN. 50Hz 342V	14,6	16	–	11,4	0,2	0,6	0,127	1,0	
2xFBA50A2VEB	RZQSG100L8Y1B				14,8	16	–	11,4	0,2	0,6	2x0.089	2x0.6	

Símbolos

① Hz

② Tensión

③ Rango de tensión

MCA

Amperios de circuito mín. [A]

MFA

Amperios de fusible máx. [A]

RLA

Amperios de carga nominal [A]

OFM

Motor del ventilador exterior

IFM

Motor del ventilador interior

FLA

Amperaje con carga plena (A)

kW

Potencia nominal del motor del ventilador [kW]

RHz

Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]

COMP

Compresor