

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico				COMP		OFM		IFM		
Interior	Exterior	(1)	(2)	(3)	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
2xFBA60A2VEB	RZQSG125L9V1B	50	220-240V	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	29	32	-	24,4	0,2	0,6	2x0.07	2x0.5
3xFBA50A2VEB	RZQSG125L9V1B				29,8	32	-	24,4	0,2	0,6	3x0.089	3x0.6
4xFBA35A2VEB	RZQSG125L9V1B				30,4	32	-	24,4	0,2	0,6	4x0.089	4x0.6
FBA140A2VEB	RZQSG140L9V1B				29,5	32	74	24,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	0,187	1,5
2xFBA71A2VEB	RZQSG140L9V1B				29	32	-	24,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	2x0.07	2x0.5
3xFBA50A2VEB	RZQSG140L9V1B				29,8	32	-	24,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	3x0.089	3x0.6
4xFBA35A2VEB	RZQSG140L9V1B				30,4	32	-	24,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	4x0.089	4x0.6
FBA71A2VEB	RZQG71L8Y1B	3N~ 50Hz	380-415V	MAX. 50Hz 456V MIN. 50Hz 342V	11,8	16	-	9,6	0,094	0,4	0,07	0,5
2xFBA35A2VEB	RZQG71L8Y1B				12	16	-	9,6	0,094	0,4	2x0.089	2x0.6
FBA100A2VEB	RZQG100L8Y1B				17,9	20	-	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	0,127	1,0
2xFBA50A2VEB	RZQG100L8Y1B				18,1	20	-	14,2	0.094 + 0.094	0.4 + 0.4	2x0.089	2x0.6

- Símbolos
- ①

Hz
- ②

Tensión
- ③

Rango de tensión
- MCA

Amperios de circuito mín. [A]
- MFA

Amperios de fusible máx. [A]
- RLA

Amperios de carga nominal [A]
- OFM

Motor del ventilador exterior
- IFM

Motor del ventilador interior
- FLA

Amperaje con carga plena (A)
- kW

Potencia nominal del motor del
- RHz

Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]
- COMP

Compresor