

ARXB25-35C

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico					COMP		OFM		IFM	
Interior	Exterior	1	2	3	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
ATX25J3V1B	ARX25K2V1B	50 50 50	220 230 240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,71	16	48	3,2	0,033	0,17	0,016	0,12
ATX35J3V1B	ARX35K2V1B	50 50 50	220 230 240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,71	16	70	4,7	0,033	0,17	0,016	0,12

Notas

- 1

RLA se basa en las siguientes condiciones.
Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB
Temperatura exterior 35°C DB
- 2

Seleccione el tamaño del cable de acuerdo en AMC.
- 3

La tensión máxima permitida que se desequilibra entre fases es 2%.
- 4

En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito.

Símbolos		
1	Hz	OFM Motor del ventilador exterior
2	Tensión	IFM Motor del ventilador interior
3	Rango de tensión	FLA Amperaje con carga plena (A)
MCA	Amperios de circuito mín. (A)	kW Potencia nominal del motor del ventilador [kW]
MFA	Amperios de fusible máx. (A)	RHz Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]
RLA	Amperios de carga nominal [A]	