

ARXB50-60C

Combinación representativa de unidades		Suministro de energía				Comp.		OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	MFA	RHz	RLA	W	FLA	W	FLA
ATXB50CV1B	ARXB50CV1B	50 - 220 50 - 230 50 - 240	Máx. 50Hz 264V Mín. 50Hz 198V	20	20	76	6.34	61	0.77	40	0.32
ATXB60CV1B	ARXB60CV1B	50 - 220 50 - 230 50 - 240	Máx. 50Hz 264V Mín. 50Hz 198V	20	20	82	7.2	61	0.77	40	0.56

SÍMBOLOS

- MCA : Amperios mínimos del circuito. (A)
MFA : Amperios máximos del fusible (A)
RLA : Carga nominal en amperios. (A)
OFM : Motor del ventilador exterior.
IFM : Motor del ventilador interior.
FLA : Amperios a plena carga. (A)
W : Consumo nominal del motor del ventilador (W)
RHz : Frecuencia nominal de funcionamiento (Hz)