

ATXB25-35C_ARXB25-35C

Restricción de combinaciones de unidades		Alimentación eléctrica					COMP		OFM		IFM	
Interior	Exterior	1	2	3	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FTXB25B1V1	RXB25B6V19	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	13,71	16	68	3,00	0,033	0,17	0,016	0,12
		50	230									
		50	240									
FTXB35B1V1	RXB35B6V19	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	13,71	16	71	3,92	0,033	0,17	0,016	0,12
		50	230									
		50	240									
ATXN25NV1B7	ARXN25N6V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	8,44	16	48	3,30	0,041	0,36	0,018	0,19
		50	230									
		50	240									
ATXN35NV1B7	ARXN35N6V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	9,69	16	70	5,20	0,041	0,34	0,018	0,21
		50	230									
		50	240									
ATXN25NV1B9	ARXN25N6V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	8,44	16	48	3,30	0,041	0,36	0,018	0,19
		50	230									
		50	240									
ATXN35NV1B9	ARXN35N6V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	9,69	16	70	5,20	0,041	0,34	0,018	0,21
		50	230									
		50	240									
FTXB20C2V1B	RXB20C5V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	13,71	16	36	2,20	0,033	0,17	0,016	0,12
		50	230									
		50	240									
FTXB25C2V1B	RXB25C5V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	13,71	16	48	3,20	0,033	0,17	0,016	0,12
		50	230									
		50	240									
FTXB35C2V1B	RXB35C5V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	13,71	16	70	4,70	0,033	0,17	0,016	0,12
		50	230									
		50	240									
ATX20J3V1B	ARX20K5V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	13,71	16	36	2,20	0,033	0,17	0,016	0,12
		50	230									
		50	240									
ATX25J3V1B	ARX25K5V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	13,71	16	48	3,20	0,033	0,17	0,016	0,12
		50	230									
		50	240									
ATX35J3V1B	ARX35K5V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	13,71	16	70	4,70	0,033	0,17	0,016	0,12
		50	230									
		50	240									
ATXB25C2V1B	ARXB25C5V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	13,71	16	48	3,20	0,033	0,17	0,016	0,12
		50	230									
		50	240									
ATXB35C2V1B	ARXB35C5V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	13,71	16	70	4,70	0,033	0,17	0,016	0,12
		50	230									
		50	240									
FTX20K2V1B	RX20K5V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	14,00	16	36	2,20	0,033	0,17	0,022	0,20
		50	230									
		50	240									
FTX25K2V1B	RX25K5V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	14,00	16	48	3,20	0,033	0,17	0,022	0,20
		50	230									
		50	240									
FTX35K2V1B	RX35K5V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	14,00	16	70	4,70	0,033	0,17	0,028	0,23
		50	230									
		50	240									
ATX20K2V1B	ARX20K5V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	14,00	16	36	2,20	0,033	0,17	0,022	0,20
		50	230									
		50	240									
ATX25K2V1B	ARX25K5V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	14,00	16	48	3,20	0,033	0,17	0,022	0,20
		50	230									
		50	240									
ATX35K2V1B	ARX35K5V1B9	50	220	MÁX. 50 Hz 264 V MIN. 50 Hz 198 V	14,00	16	70	4,70	0,033	0,17	0,028	0,23
		50	230									
		50	240									

SÍMBOLOS

- 1 : Hz
- 2 : Tensión
- 3 : Rango de tensión
- MCA : Amperios de circuito mínimos (A)
- MFA : Amperios de fusible máximos (A)
- RLA : Amperios de carga nominal [A]
- OFM : Motor del ventilador exterior
- IFM : Motor del ventilador interior
- FLA : Amperios a plena carga (A)
- kW : Potencia nominal del motor del ventilador [kW]
- RHz : Frecuencia nominal de funcionamiento [Hz]

NOTAS

1. El valor de ACN se basa en las condiciones siguientes.
Temperatura interior, 27°C BS/19°C BH
Temperatura exterior 35°C BS
2. Seleccione el tamaño del cable según el AMC.
3. El desequilibrio de tensión máximo permitido entre fases es del 2-%.
4. Utilice un disyuntor de circuito en lugar de un fusible