

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico					COMP		OFM		IFM	
Unidad exterior	Unidad interior	Hz	Tensión	Rango de tensión	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
RXM20M3V1B9	FTXM20M2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	9,88	10	35	2,0	0,024	0,23	0,022	0,22
		50	230					2,1				
		50	240					2,2				
RXM25M3V1B9	FTXM25M2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	10,82	13	46	2,6	0,024	0,23	0,022	0,22
		50	230					2,7				
		50	240					2,8				
RXM25M3V1B9	FFA25A2VEB	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	10,79	13	40	2,3	0,023	0,23	0,050	0,20
		50	230					2,5				
		50	240					2,6				
RXM25M3V1B9	FDXM25F3V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	10,92	13	39	2,1	0,023	0,23	0,034	0,30
		50	230					2,2				
		50	240					2,3				
RXM25M3V1B9	FNA25A2VEB	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	11,17	13	43	2,3	0,023	0,23	0,034	0,50
		50	230					2,4				
		50	240					2,5				
RXM35M3V1B9	FTXM35M2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	10,86	13	60	4,2	0,023	0,23	0,028	0,25
		50	230					4,4				
		50	240					4,6				
RXM35M3V1B9	FCAG35AVEB	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	10,92	13	63	3,6	0,023	0,23	0,048	0,30
		50	230					3,8				
		50	240					4,0				
RXM35M3V1B9	FBA35A2VEB	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	12,29	13	56	3,3	0,023	0,23	0,089	1,40
		50	230					3,5				
		50	240					3,6				
RXM35M3V1B9	FHA35AVEB	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	11,29	13	64	3,8	0,023	0,23	0,090	0,60
		50	230					4,0				
		50	240					4,2				
RXM35M3V1B9	FFA35A2VEB	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	10,79	13	64	3,6	0,023	0,23	0,050	0,20
		50	230					3,8				
		50	240					4,0				
RXM35M3V1B9	FDXM35F3V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	10,92	13	65	3,6	0,023	0,23	0,034	0,30
		50	230					3,8				
		50	240					3,9				
RXM35M3V1B9	FNA35A2VEB	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	11,17	13	65	3,6	0,023	0,23	0,034	0,50
		50	230					3,8				
		50	240					3,9				
ARXM25M3V1B9	ATXM25M2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	10,82	13	46	2,6	0,024	0,23	0,022	0,22
		50	230					2,7				
		50	240					2,8				
ARXM35M3V1B9	ATXM35M2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	10,86	13	60	4,2	0,023	0,23	0,028	0,25
		50	230					4,4				
		50	240					4,6				

Notas

- 1) RLA se basa en las siguientes condiciones.
Temperatura exterior 35°C DB
Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB
- 2) Seleccione el tamaño del cable de acuerdo en AMC.
- 3) La tensión máxima permitida que se disequilibra entre fases es 2%.
- 4) En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito.

Símbolos

MCA: Amperios de circuito mín. [A]
 MFA: Amperios de fusible máx. [A]
 RLA: Amperios de carga nominal [A]
 OFM: Motor del ventilador exterior
 IFM: Motor del ventilador interior
 FLA: Amperaje con carga plena [A]
 kW: Potencia nominal del motor del ventilador [kW]
 RHz: Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]