ARXS50G2

Combinación representativa de unidades		Suministro de energía				Comp.		OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	MFA	RHz	RLA	W	FLA	W	FLA
ATXS50G2V1B	ARXS50G2V1B	50 - 240	Máx. 50Hz 264V Mín. 50Hz 198V	19.75	20	70	6.0	53	0.27	23	0.15

3D059718A

SIMBOLOS

MCA : Amperios mínimos del circuito (A)
MFA : Amperios máximos del fusible (A)
RHz : Frecuencia nominal de funcionamiento. (Hz)
RLA : Carga nominal en amperios (A)
OFM : Motor del ventilador exterior
IFM : Motor del ventilador interior
FLA : Amperios a plena carga (A)
W : Consumo Nominal del Motor del ventilador (W)

NOTAS

1. RLA está basado en las siguientes condiciones:
   Temperatura interior: 27°CBS/19.0°CBH
   Temp.exterior 35°CBS
2. L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
3. Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
4. En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.