RXG25-35J

Combinación de unidad representativa		Alimentación eléctrica				Comp		OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-Voltios	Rango de tensión	AMC	AMF	RHz	ACN	W	APC	W	APC
FTXG25JV1BW FTXG25JV1BS	RXG25J2V1B	50 - 220	Máx. 50Hz 264V Mín. 50Hz 198V	9,75	16	46	2,8	23	0,23	40	0,15
		50 - 230					2,6				
		50 - 240					2,5				
FTXG35JV1BW FTXG35JV1BS	RXG35J2V1B	50 - 220	Máx. 50Hz 264V Mín. 50Hz 198V	9,75	16	46	4,7	23	0,23	40	0,15
		50 - 230					4,4				
		50 - 240					4,2				

SÍMBOLOS

AMC : Mín. Amperios del circuito (A)
AMF : Máx. Amperios del fusible (A)
RHz : Frecuencia nominal de funcionamiento (Hz)
ACN : Amperios de carga nominal (A)
OFM : Motor del ventilador exterior
IFM : Motor del ventilador interior
APC : Amperios a plena carga. (A)
W : Potencia nominal del motor del ventilador (W)

NOTAS

1. El valor de ACN se basa en las condiciones siguientes.
   - Temp. interior 27°C BS)/19,0°(°C BH
   - Temp. exterior 35°C BS
2. La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.
3. Seleccione el tamaño del cable en función del valor más alto de AMC.
4. En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito