

# RXS35J

| Combinación representativa de unidades |                 | Suministro de energía |                                  |      |     | COMP | OFM |      | IFM |      |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| Unidad interior                        | Unidad exterior | Hz-voltios            | Rango de voltaje                 | MCA  | MFA | RLA  | W   | FLA  | W   | FLA  |
| FCQ35C8<br>FBQ35C8                     | RXS35J          | 50 - 220              | máx. 50Hz 264V<br>mín. 50Hz 198V | 9,75 | 10  | 4,1  | 23  | 0,23 | 56  | 0,30 |
|                                        |                 | 50 - 230              |                                  |      |     | 3,9  |     |      |     |      |
|                                        |                 | 50 - 240              |                                  |      |     | 3,7  |     |      |     |      |

Valor de Ssc mínimo    kVA    Equipo compatible con la norma EN61000-3-12

3D072981

## SIMBOLOS

MCA : Amperios mínimos del circuito (A)

MFA : Amperios máximos del fusible (A)

RLA : Carga nominal en amperios (A)

OFM : Motor del ventilador exterior

IFM : Motor del ventilador interior

FLA : Amperios a plena carga (A)

W : Consumo Nominal del Motor del ventilador (W)

## NOTAS

- RLA está basado en las siguientes condiciones:  
Temperatura interior: 27°CBS/19,0°CBH  
Temperatura exterior: 35°CBS
- L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
- Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
- En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.