

RX20-35K

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico					COMP		OFM		IFM	
Interior	Exterior	1	2	3	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FTX20J3	RX20K	50 50 50	220 230 240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,71	16	36	2,2	0,033	0,17	0,016	0,12
FTX25J3	RX25K	50 50 50	220 230 240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,71	16	48	3,2	0,033	0,17	0,016	0,12
FTX35J3	RX35K	50 50 50	220 230 240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,71	16	70	4,7	0,033	0,17	0,016	0,12

Notas

- 1
- RLA se basa en las siguientes condiciones.
Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB
Temperatura exterior 35°C DB
- 2
- Seleccione el tamaño del cable de acuerdo en AMC.
- 3
- La tensión máxima permitida que se desequilibra entre fases es 2%.
- 4
- En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito.

Símbolos

- 1
- Hz
- 2
- Tensión
- 3
- Rango de tensión
- MCA
- Amperios de circuito mín. (A)
- MFA
- Amperios de fusible máx. (A)
- RLA
- Amperios de carga nominal [A]

- OFM
- Motor del ventilador exterior
- IFM
- Motor del ventilador interior
- FLA
- Amperaje con carga plena (A)
- kW
- Potencia nominal del motor del ventilador [kW]
- RHz
- Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]

3D092100A