

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico					COMP		OFM		IFM	
Unidad exterior	Unidad interior	Hz	Tensión	Rango de tensión	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
RXA42B5V1B8	FTXA42A2V1BW	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	12,46	13	45	4,1	0,066	0,83	0,052	0,50
		50	230					3,9				
		50	240					3,6				
RXA42B5V1B8	FTXA42B2V1BS/B/T	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	12,46	13	45	4,1	0,066	0,83	0,052	0,50
		50	230					3,9				
		50	240					3,6				
RXA42B5V1B8	FTXA42C2V1BW/S/B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	12,46	13	45	4,1	0,066	0,83	0,052	0,50
		50	230					3,9				
		50	240					3,6				
RXA42B5V1B8	FTXA42D2V1BG/ P/L/C/Y	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	12,46	13	45	4,1	0,066	0,83	0,052	0,50
		50	230					3,9				
		50	240					3,6				
RXA50B5V1B8	FTXA50A2V1BW	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	12,46	13	59	5,4	0,066	0,83	0,056	0,50
		50	230					5,2				
		50	240					5,1				
RXA50B5V1B8	FTXA50B2V1BS/B/T	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	12,46	13	59	5,4	0,066	0,83	0,056	0,50
		50	230					5,2				
		50	240					5,1				
RXA50B5V1B8	FTXA50C2V1BW/S/B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	12,46	13	59	5,4	0,066	0,83	0,056	0,50
		50	230					5,2				
		50	240					5,1				
RXA50B5V1B8	FTXA50D2V1BG/ P/L/C/Y	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	12,46	13	59	5,4	0,066	0,83	0,056	0,50
		50	230					5,2				
		50	240					5,1				

Símbolos

Notas

MCA: Amperios de circuito mín. [A]
MFA: Amperios de fusible máx. [A]
COMP: Compresor
RHz: Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]
RLA: Amperios de carga nominal [A]
OFM: Motor del ventilador exterior
IFM: Motor del ventilador interior
kW: Potencia nominal del motor del ventilador [kW]
FLA: Amperaje con carga plena [A]
MAX.: Máxima
MIN.: Mínimo

- 1) RLA se basa en las siguientes condiciones.
Temperatura exterior 35°C DB
Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB
2) Seleccione el tamaño del cable de acuerdo en AMC.
3) La tensión máxima permitida que se desequilibra entre fases es 2%.
4) En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito.