

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico					Compresor	OFM		IMF	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz	Tensión	Rango de tensión	MCA	MFA	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FTXS20K3V1B	RXS20L3V1B	50	220 230 240	Máximo 50Hz 264V	8	10	2,30 2,20 2,10	0,023	0,24 0,23 0,22	0,016	0,19 0,18 0,17
FTXS25K3V1B	RXS25L3V1B	50	220 230 240		8	10	2,82 2,70 2,59	0,023	0,24 0,23 0,22	0,016	0,19 0,18 0,17
FVXS25FV1B	RXS25L3V1B	50	220 230 240		9,75	10	2,93 2,80 2,68	0,023	0,23	0,048	0,05
FLXS25BAVMB	RXS25L3V1B	50	220 230 240		9,75	10	2,61 2,50 2,40	0,023	0,23	0,034	0,34
FDXS25F2VEB	RXS25L3V1B	50	220 230 240		9,75	16	4,29 4,10 3,93	0,031	0,2	0,034	0,3
FFQ25C2VEB	RXS25L3V1B	50	220 230 240		9,75	10	2,60 2,50 2,30	0,023	0,23	0,050	0,3
ATXS25K3V1B	ARXS25L3V1B	50	220 230 240	Mínimo 50Hz 198V	8	10	2,82 2,70 2,59	0,023	0,24 0,23 0,22	0,016	0,19 0,18 0,17
FFA25A2VEB9	RXS25L3V1B	50	220 230 240		9,75	10	2,50	0,023	0,23	0,050	0,2
FDXM25F3V1B9	RXS25L3V1B	50	220 230 240		9,75	10	4,10	0,023	0,23	0,034	0,3
FNA25A2VEB9	RXS25L3V1B	50	220 230 240		9,75	10	4,10	0,023	0,23	0,034	0,3

Notas

- 1 RLA se basa en las siguientes condiciones.
Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB
Temperatura exterior 35°C DB
- 2 Seleccione el tamaño del cable de acuerdo en AMC.
- 3 La tensión máxima permitida que se desequilibra entre fases es 2%.
- 4 En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito.

Símbolos

- MCA Amperios de circuito mín. [A]
- MFA Amperios de fusible máx. [A]
- RLA Amperios de carga nominal [A]
- OFM Motor del ventilador exterior
- IFM Motor del ventilador interior
- FLA Amperaje con carga plena [A]
- kW Potencia nominal del motor del ventilador [kW]