FXMQ-MA

Units					Power supply		IFM		Input (W)	
Model	Type	Hz	Volts	Voltage range	MCA	MFA	kW	FLA	Cooling	Heating
FXMQ200MA	VE	50	220-240V	Max. 264V Min. 198V	8.1	15	0.380 x 2	6.5	1294	1294
FXMQ250MA					9.0	15	0.380 x 2	7.2	1465	1465
FXMQ200MA	VE	60	220	Max. 242V Min. 198V	9.0	15	0.380 x 2	7.2	1490	1490
FXMQ250MA					10.1	15	0.380 x 2	8.1	1684	1684

SYMBOLS

MCA : Min. Circuit Amps. (A)
MFA : Max. Fuse Amps. (See note 5)
kW : Fan Motor Rated Output (kW)
FLA : Full Load Amps. (A)
IFM : Indoor Fan Motor.

NOTES

1 Voltage range
Units are suitable for use on electrical systems where the voltage supplied to the unit terminals is not below or above the listed range limits.
2 Maximum allowable voltage unbalance between phases is 2%.
3 MCA/MFA
MCA=1.25xFLA
MFA≤4xFLA
(next lower standard fuse rating, min.15A)
4 Select wire size based on the MCA.
5 Instead of fuse, use circuit breaker.