	COMBINACIÓN DE	Valor S_{sc} mínimo [kVA]	$Z_{MÁX.}$ [Ω]
REYQ18P9	REMQ8P9 + REMQ10P8	2146	0,27
REYQ20P9	REMQ8P9 + REMQ12P8	2162	0,27
REYQ22P8	REMQ10P8 + REMQ12P8	1872	0,25
REYQ24P8	REMQ12P8 + REMQ12P8	1888	0,25
REYQ26P8	REMQ10P8 + REMQ16P8	2041	0,23
REYQ28P8	REMQ12P8 + REMQ16P8	2057	0,23
REYQ30P8	REMQ14P8 + REMQ16P8	2227	0,22
REYQ32P8	REMQ16P8 + REMQ16P8	2227	0,22
REYQ34P9	REMQ8P9 + REMQ10P8 + REMQ16P8	3259	0,23
REYQ36P9	REMQ8P9 + REMQ12P8 + REMQ16P8	3275	0,23
REYQ38P8	REMQ10P8 + REMQ12P8 + REMQ16P8	2985	0,22
REYQ40P8	REMQ12P8 + REMQ12P8 + REMQ16P8	3001	0,22
REYQ42P8	REMQ10P8 + REMQ16P8 + REMQ16P8	3154	0,22
REYQ44P8	REMQ12P8 + REMQ16P8 + REMQ16P8	3170	0,22
REYQ46P8	REMQ14P8 + REMQ16P8 + REMQ16P8	3340	0,22
REYQ48P8	REMQ16P8 + REMQ16P8 + REMQ16P8	3340	0,22

NOTAS

1 De acuerdo con EN/IEC 61000-3-11 (1), respectivamente EN/IEC 61000-3-12 (2), puede que sea necesario consultar al operador de red de distribución para garantizar que el equipo está conectado sólo a un suministro con Z_{SYS}(4) ≤ $Z_{MÁX}$, respectivamente S_{sc}(3) ≥ valor S_{sc} mínimo

2 (1) La normativa técnica internacional/europea establece los límites de cambios de tensión y fluctuaciones de tensión en sistemas de suministro eléctrico públicos de baja tensión para equipos con ≤ 75A nominales.

(2) La normativa técnica internacional/europea establece los límites para corrientes armónica producidas por equipo conectados a sistemas de baja tensión públicos con corriente de entrada > 16A y ≤ 75A por fase.

(3) Alimentación de cortocircuito

(4) Impedancia de sistema