
REYQ18,20P9
REYQ22-32P8

Nombre de modelo			Unidades				Alimentación eléctrica			Compresor		OFM	
Unidad de combinación	Unidad independiente		Hz	Voltios	Mín.	Máx.	AMC	SITA	AMF	MSC	ACN	kW	APC
REYQ18P9	REMQ8P9	REMQ10P8	50	380	342	456	40,1	48,0	45	82	8,6 + 4,7 + 7,2	0,75 + 0,75	0,7 + 0,9
				400						78	8,2 + 4,5 + 6,8		
				415						75	7,9 + 4,3 + 6,6		
REYQ20P9	REMQ8P9	REMQ12P8	50	380	342	456	41,2	48,0	50	83	8,6 + 7,3 + 7,1	0,75 + 0,75	0,7 + 1,2
				400						79	8,2 + 7,0 + 6,7		
				415						76	7,9 + 6,7 + 6,5		
REYQ22P8	REMQ10P8	REMQ12P8	50	380	342	456	44,3	63,0	50	92	4,7 + 7,2 + 7,3 + 7,1	0,75 + 0,75	0,9 + 1,2
				400						88	4,5 + 6,8 + 7,0 + 6,7		
				415						84	4,3 + 6,6 + 6,7 + 6,5		
REYQ24P8	REMQ12P8	REMQ12P8	50	380	342	456	45,4	63,0	50	93	(7,3 + 7,1) x 2	0,75 + 0,75	1,2 + 1,2
				400						88	(7,0 + 6,7) x 2		
				415						85	(6,7 + 6,5) x 2		
REYQ26P8	REMQ10P8	REMQ16P8	50	380	342	456	53,1	77,9	60	103	4,7 + 7,2 + 6,4 + 8,0 x 2	0,75 + 0,35 x 2	0,9 + 0,6 x 2
				400						98	4,5 + 6,8 + 6,1 + 7,6 x 2		
				415						94	4,3 + 6,6 + 5,9 + 7,3 x 2		
REYQ28P8	REMQ12P8	REMQ16P8	50	380	342	456	54,2	77,9	60	103	7,3 + 7,1 + 6,4 + 8,0 x 2	0,75 + 0,35 x 2	1,2 + 0,6 x 2
				400						98	7,0 + 6,7 + 6,1 + 7,6 x 2		
				415						95	6,7 + 6,5 + 5,9 + 7,3 x 2		
REYQ30P8	REMQ14P8	REMQ16P8	50	380	342	456	63,0	92,8	70	113	3,6 + 7,9 x 2 + 6,4 + 8,0 x 2	(0,35 x 2) x 2	(0,6 x 2) x 2
				400						108	3,4 + 7,5 x 2 + 6,1 + 7,6 x 2		
				415						104	3,3 + 7,3 x 2 + 5,9 + 7,3 x 2		
REYQ32P8	REMQ16P8	REMQ16P8	50	380	342	456	63,0	92,8	70	115	(6,4 + 8,0 x 2) x 2	(0,35 x 2) x 2	(0,6 x 2) x 2
				400						109	(6,1 + 7,6 x 2) x 2		
				415						105	(5,9 + 7,3 x 2) x 2		

SÍMBOLOS

AMC : Amperios mín. del circuito (A)
SITA : Amperios totales de sobreintensidad. (A)
AMF : Amperios máx. del fusible. (A)
MSC : Corriente máx. de arranque
ACN : Amperios de carga nominal (A)
OFM : Motor del ventilador exterior
APC : Amperios a plena carga. (A)
kW : Potencia nominal del motor (kW)



Relación entre el tiempo y la corriente de arranque

NOTAS

1. El valor de ACN se basa en las condiciones siguientes:
   Temp. interior 27°CBS / 19,0°CBH
   Temp. exterior 35°CBS
2. SITA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.
3. MSC significa la corriente máxima durante la puesta en marcha del compresor.
4. Rango de tensión:
   Las unidades de rango de tensión pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.
5. La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%
6. Seleccione el tamaño del cable en función del valor más alto de AMC.
7. Se utiliza el valor AMF para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)