
REYQ34,36P9
REYQ38-48P8

Nombre de modelo				Unidades				Alimentación eléctrica			Compresor		OFM	
Unidad de combinación	Unidad independiente			Hz	Voltios	Mín.	Máx.	AMC	SITA	AMF	MSC	ACN	kW	APC
REYQ34P9	REMQ8P9	REMQ10P8	REMQ16P8	50	380	342	456	71,6	94,5	80	107	8,6 + 4,7 + 7,2 + 6,4 + 8,0 x 2	0,75 + 0,75 + 0,35 x 2	0,7 + 0,9 + 0,6 x 2
					400						101	8,2 + 4,5 + 6,8 + 6,1 + 7,6 x 2		
					415						98	7,9 + 4,3 + 6,6 + 5,9 + 7,3 x 2		
REYQ36P9	REMQ8P9	REMQ12P8	REMQ16P8	50	380	342	456	72,7	94,5	80	107	8,6 + 7,3 + 7,1 + 6,4 + 8,0 x 2	0,75 + 0,75 + 0,35 x 2	0,7 + 1,2 + 0,6 x 2
					400						102	8,2 + 7,0 + 6,7 + 6,1+ 7,6 x 2		
					415						98	7,9 + 6,7 + 6,5 + 5,9 + 7,3 x 2		
REYQ38P8	REMQ10P8	REMQ12P8	REMQ16P8	50	380	342	456	75,8	109,4	90	117	4,7 + 7,2 + 7,3 + 7,1 + 6,4 + 8,0 x 2	0,75 + 0,75 + 0,35 x 2	0,9 + 1,2 + 0,6 x 2
					400						111	4,5 + 6,8 + 7,0 + 6,7 + 6,1 + 7,6 x 2		
					415						107	4,3 + 6,6 + 6,7 + 6,5 + 5,9 +7,3 x 2		
REYQ40P8	REMQ12P8	REMQ12P8	REMQ16P8	50	380	342	456	76,9	109,4	90	117	(7,3 + 7,1) x 2 + 6,4 + 8,0 x 2	0,75 + 0,75 + 0,35 x 2	1,2 + 1,2 + 0,6 x 2
					400						111	(7,0 + 6,7) x 2 + 6,1 + 7,6 x 2		
					415						107	(6,7 + 6,5) x 2 + 5,9 + 7,3 x 2		
REYQ42P8	REMQ10P8	REMQ16P8	REMQ16P8	50	380	342	456	84,6	124,3	100	128	4,7 + 7,2 + (6,4 + 8,0 x 2) x 2	0,75 + (0,35 x 2) x 2	0,9 + (0,6 x 2) x 2
					400						122	4,5 + 6,8 + (6,1 + 7,6 x 2) x 2		
					415						118	4,3 + 6,6 + (5,9 + 7,3 x 2) x 2		
REYQ44P8	REMQ12P8	REMQ16P8	REMQ16P8	50	380	342	456	85,7	124,3	100	129	7,3 + 7,1 + (6,4 + 8,0 x 2) x 2	0,75 + (0,35 x 2) x 2	1,2 + (0,6 x 2) x 2
					400						122	7,0 + 6,7 + (6,1 + 7,6 x 2) x 2		
					415						118	6,7 + 6,5 + (5,9 + 7,3 x 2) x 2		
REYQ46P8	REMQ14P8	REMQ16P8	REMQ16P8	50	380	342	456	94,5	139,3	110	139	3,6 + 7,9 x 2 + (6,4 + 8,0 x 2) x 2	0,35 x 2 + (0,35 x 2) x 2	0,6 x 2 + (0,6 x 2) x 2
					400						132	3,4 + 7,5 x 2 + (6,1 + 7,6 x 2) x 2		
					415						127	3,3 + 7,3 x 2 + (5,9 + 7,3 x 2) x 2		
REYQ48P8	REMQ16P8	REMQ16P8	REMQ16P8	50	380	342	456	94,5	139,3	110	141	(6,4 + 8,0 x 2) x 3	(0,35 x 2) x 3	(0,6 x 2) x 3
					400						134	(6,1 + 7,6 x 2) x 3		
					415						129	(5,9 + 7,3 x 2) x 3		

SÍMBOLOS

AMC : Amperios mín. del circuito (A)
SITA : Amperios totales de sobreintensidad. (A)
AMF : Amperios máx. del fusible. (A)
MSC : Corriente máx. de arranque
ACN : Amperios de carga nominal (A)
OFM : Motor del ventilador exterior
APC : Amperios a plena carga. (A)
kW : Potencia nominal del motor (kW)



Relación entre el tiempo y la corriente de arranque

NOTAS

1. El valor de ACN se basa en las condiciones siguientes:
   Temp. interior 27°CBS / 19,0°CBH
   Temp. exterior 35°CBS
2. SITA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.
3. MSC significa la corriente máxima durante la puesta en marcha del compresor.
4. Rango de tensión:
   Las unidades de rango de tensión pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.
5. La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%
6. Seleccione el tamaño del cable en función del valor más alto de AMC.
7. Se utiliza el valor AMF para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)