

RZAG71-140N7V1

			Compressor				OFM		IFM			
Indoor	Outdoor	Power supply	Voltage range	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FCAHG71HVEB	RZAG71N7V1B	50Hz ~ 220-240V	Minimum: -198 V. Maximum: -264 V.	17,7	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,091	0,7
FCAG35BVEB	x2 RZAG71N7V1B			17,6	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,044 x2	0,3 x2
FCAG71BVEB	RZAG71N7V1B			17,4	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,054	0,4
FFA35A2VEB	x2 RZAG71N7V1B			17,4	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,050 x2	0,2 x2
FBA35A2VEB	x2 RZAG71N7V1B			19,9	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,089 x2	1,4 x2
FBA71A2VEB	RZAG71N7V1B			18,3	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,070	1,3
FNA35A2VEB	x2 RZAG71N7V1B			18,0	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,034 x2	0,5 x2
FUA71AVEB9	RZAG71N7V1B			17,9	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,046	0,9
FAA71BUV1B	RZAG71N7V1B			17,5	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,048	0,5
FVA71AMVEB	RZAG71N7V1B			17,8	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,117	0,8
FDXM35F3V1B	x2 RZAG71N7V1B	50Hz ~ 220-240V	Minimum: -198 V. Maximum: -264 V.	17,6	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,034 x2	0,3 x2
FHA35AVEB98	x2 RZAG71N7V1B			18,2	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,090 x2	0,6 x2
FHA71AVEB98	RZAG71N7V1B			17,8	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,110	0,8
FCAHG100HVEB	RZAG100N7V1B			22,2	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,221	1,3
FCAG35BVEB	x3 RZAG100N7V1B			21,7	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,044 x3	0,3 x3
FCAG50BVEB	x2 RZAG100N7V1B			21,4	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,039 x2	0,3 x2
FCAG100BVEB	RZAG100N7V1B			21,5	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,117	0,7
FFA35A2VEB	x3 RZAG100N7V1B			21,4	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,050 x3	0,2 x3
FFA50A2VEB	x2 RZAG100N7V1B			21,6	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,050 x2	0,4 x2
FBA35A2VEB	x3 RZAG100N7V1B			25,2	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,089 x3	1,4 x3
FBA50A2VEB	x2 RZAG100N7V1B	50Hz ~ 220-240V		23,7	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,089 x2	1,4 x2
FBA100A2VEB	RZAG100N7V1B			24,4	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,127	3,5
FNA35A2VEB	x3 RZAG100N7V1B			22,4	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,034 x3	0,5 x3
FNA50A2VEB	x2 RZAG100N7V1B			21,8	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,060 x2	0,5 x2
FUA100AVEB9	RZAG100N7V1B			22,2	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,106	1,3
FAA100BUV1B	RZAG100N7V1B			21,7	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,064	0,9
FVA100AMVEB	RZAG100N7V1B			22,4	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,238	1,5
FDXM35F3V1B	x3 RZAG100N7V1B			21,7	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,034 x3	0,3 x3
FDXM50F3V1B	x2 RZAG100N7V1B			22,7	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,060 x2	0,9 x2
FHA35AVEB98	x3 RZAG100N7V1B			22,7	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,090 x3	0,6 x3
FHA50AVEB98	x2 RZAG100N7V1B			22,0	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,090 x2	0,6 x2
FHA100AVEB8	RZAG100N7V1B			22,2	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,172	1,3

Symbols

MCA: Minimum Circuit Ampere [A]

TOCA: Total overcurrent amps [A]

MFA: Maximum Fuse Ampere [A]

MSC: Maximum current of the starting compressor [A]

RLA: Rated load amps [A]

OFM: Outdoor fan motor

IFM: Indoor fan motor

FLA: Full Load Ampere [A]

KW: Fan motor rated output [kW]

			Compressor										OFM		IFM	
Indoor		Outdoor	Power supply	Voltage range	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	kW	FLA	kW	FLA			
FCAHG125HVEB		RZAG125N7V1B	50Hz ~ 220-240V	Minimum: -198 V- Maximum: -264 V-	27,5	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,244	1,4			
FCAG35BVEB	x4	RZAG125N7V1B			27,2	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,044 x4	0,3 x4			
FCAG50BVEB	x3	RZAG125N7V1B			26,9	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,039 x3	0,3 x3			
FCAG60BVEB	x2	RZAG125N7V1B			26,6	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,044 x2	0,3 x2			
FCAG125BVEB		RZAG125N7V1B			27,0	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,168	1,0			
FFA35A2VEB	x4	RZAG125N7V1B			26,8	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,050 x4	0,2 x4			
FFA50A2VEB	x3	RZAG125N7V1B			27,2	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,050 x3	0,4 x3			
FFA60A2VEB	x2	RZAG125N7V1B			27,2	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,050 x2	0,6 x2			
FBA35A2VEB	x4	RZAG125N7V1B			31,8	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,089 x4	1,4 x4			
FBA50A2VEB	x3	RZAG125N7V1B			30,4	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,089 x3	1,4 x3			
FBA60A2VEB	x2	RZAG125N7V1B	28,7	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,070 x2	1,3 x2					
FBA125A2VEB		RZAG125N7V1B	30,1	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,187	3,9					
FNA35A2VEB	x4	RZAG125N7V1B	28,1	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,034 x4	0,5 x4					
FNA50A2VEB	x3	RZAG125N7V1B	27,6	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,060 x3	0,5 x3					
FNA60A2VEB	x2	RZAG125N7V1B	27,2	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,060 x2	0,6 x2					
FUA125AVEB9		RZAG125N7V1B	27,5	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,106	1,4					
FDA125AVEB		RZAG125N7V1B	28,2	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,350	2,1					
FVA125AMVEB		RZAG125N7V1B	27,6	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,238	1,5					
FDXM35F3V1B	x4	RZAG125N7V1B	27,2	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,034 x4	0,3 x4					
FDXM50F3V1B	x3	RZAG125N7V1B	28,8	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,060 x3	0,9 x3					
FDXM60F3V1B	x2	RZAG125N7V1B	27,9	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,060 x2	0,9 x2					
FHA35AVEB98	x4	RZAG125N7V1B	28,5	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,090 x4	0,6 x4					
FHA50AVEB98	x3	RZAG125N7V1B	27,9	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,090 x3	0,6 x3					
FHA60AVEB98	x2	RZAG125N7V1B	27,2	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,091 x2	0,6 x2					
FHA125AVEB8		RZAG125N7V1B	27,6	—	32	—	23,8	0,234	1,2	0,217	1,5					
FCAHG71HVEB	x2	RZAG140N7V1B	27,5	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,091 x2	0,7 x2					
FCAHG140HVEB		RZAG140N7V1B	27,5	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,244	1,4					
FCAG35BVEB	x4	RZAG140N7V1B	27,2	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,044 x4	0,3 x4					
FCAG50BVEB	x3	RZAG140N7V1B	26,9	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,039 x3	0,3 x3					
FCAG71BVEB	x2	RZAG140N7V1B	26,8	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,054 x2	0,4 x2					
FCAG140BVEB		RZAG140N7V1B	27,4	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,168	1,3					
FFA35A2VEB	x4	RZAG140N7V1B	26,8	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,050 x4	0,2 x4					
FFA50A2VEB	x3	RZAG140N7V1B	27,2	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,050 x3	0,4 x3					
FBA35A2VEB	x4	RZAG140N7V1B	31,8	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,089 x4	1,4 x4					
FBA50A2VEB	x3	RZAG140N7V1B	30,4	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,089 x3	1,4 x3					
FBA71A2VEB	x2	RZAG140N7V1B	28,7	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,070 x2	1,3 x2					
FBA140A2VEB		RZAG140N7V1B	30,1	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,187	3,9					
FNA35A2VEB	x4	RZAG140N7V1B	28,1	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,034 x4	0,5 x4					
FNA50A2VEB	x3	RZAG140N7V1B	27,6	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,060 x3	0,5 x3					
FUA71AVEB9	x2	RZAG140N7V1B	27,9	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,046 x2	0,9 x2					
FAA71BUN1B	x2	RZAG140N7V1B	27,0	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,048 x2	0,5 x2					
FVA71AMVEB	x2	RZAG140N7V1B	27,7	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,117 x2	0,8 x2					
FVA140AMVEB		RZAG140N7V1B	27,9	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,276	1,8					
FDXM35F3V1B	x4	RZAG140N7V1B	27,2	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,034 x4	0,3 x4					
FDXM50F3V1B	x3	RZAG140N7V1B	28,8	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,060 x3	0,9 x3					
FHA35AVEB98	x4	RZAG140N7V1B	28,5	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,090 x4	0,6 x4					
FHA50AVEB98	x3	RZAG140N7V1B	27,9	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,090 x3	0,6 x3					
FHA71AVEB98	x2	RZAG140N7V1B	27,7	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,110 x2	0,8 x2					
FHA140AVEB8		RZAG140N7V1B	27,9	—	32	—	23,6	0,234	1,4	0,251	1,8					