

		Suministro eléctrico	Rango de tensión	Compresor										OFM		IFM	
Interior	Exterior			MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	kW	FLA	kW	FLA					
FCAHG71HVEB	RZAG71N2Y1B	3N~ 50Hz 380-415V	Mínimo: 342 V Máximo 457 V	11,1	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,091	0,7					
FCAG35BVEB	x2 RZAG71N2Y1B			11,0	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,044 x2	0,3 x2					
FCAG71BVEB	RZAG71N2Y1B			10,8	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,054	0,4					
FFA35A2VEB	x2 RZAG71N2Y1B			10,8	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,050 x2	0,2 x2					
FBA35A2VEB	x2 RZAG71N2Y1B			13,2	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,089 x2	1,4 x2					
FBA71A2VEB	RZAG71N2Y1B			11,7	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,070	1,3					
FNA35A2VEB	x2 RZAG71N2Y1B			11,4	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,034 x2	0,5 x2					
FUA71AVEB9	RZAG71N2Y1B			11,3	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,046	0,9					
FAA71BUV1B	RZAG71N2Y1B			10,9	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,048	0,5					
FVA71AMVEB	RZAG71N2Y1B			11,2	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,117	0,8					
FDXM35F3V1B	x2 RZAG71N2Y1B			11,0	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,034 x2	0,3 x2					
FHA35AVEB98	x2 RZAG71N2Y1B			11,6	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,090 x2	0,6 x2					
FHA71AVEB98	RZAG71N2Y1B	11,2	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,110	0,8							
FCAHG100HVEB	RZAG100N2Y1B	3N~ 50Hz 380-415V	Mínimo: 342 V Máximo 457 V	14,9	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,221	1,3					
FCAG35BVEB	x3 RZAG100N2Y1B			13,0	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,044 x3	0,3 x3					
FCAG50BVEB	x2 RZAG100N2Y1B			12,7	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,039 x2	0,3 x2					
FCAG100BVEB	RZAG100N2Y1B			14,2	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,117	0,7					
FFA35A2VEB	x3 RZAG100N2Y1B			12,7	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,050 x3	0,2 x3					
FFA50A2VEB	x2 RZAG100N2Y1B			12,9	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,050 x2	0,4 x2					
FBA35A2VEB	x3 RZAG100N2Y1B			16,3	—	20	—	10,4	0,234	1,2	0,089 x3	1,4 x3					
FBA50A2VEB	x2 RZAG100N2Y1B			14,9	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,089 x2	1,4 x2					
FBA100A2VEB	RZAG100N2Y1B			17,0	—	20	—	11,8	0,234	1,2	0,127	3,5					
FNA35A2VEB	x3 RZAG100N2Y1B			13,6	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,034 x3	0,5 x3					
FNA50A2VEB	x2 RZAG100N2Y1B			13,1	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,060 x2	0,5 x2					
FUA100AVEB9	RZAG100N2Y1B			14,9	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,106	1,3					
FAA100BUV1B	RZAG100N2Y1B	14,4	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,064	0,9							
FVA100AMVEB	RZAG100N2Y1B	15,1	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,238	1,5							
FDXM35F3V1B	x3 RZAG100N2Y1B	13,0	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,034 x3	0,3 x3							
FDXM50F3V1B	x2 RZAG100N2Y1B	13,9	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,060 x2	0,9 x2							
FHA35AVEB98	x3 RZAG100N2Y1B	13,9	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,090 x3	0,6 x3							
FHA50AVEB98	x2 RZAG100N2Y1B	13,3	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,090 x2	0,6 x2							
FHA100AVEB8	RZAG100N2Y1B	14,9	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,172	1,3							

Símbolos

- MCA: Amperios de circuito mín. [A]
- TOCA: Amperios totales de sobretensión [A]
- MFA: Amperios de fusible máx. [A]
- MSC: Corriente máxima del compresor de arranque [A]
- RLA: Amperios de carga nominal [A]
- OFM: Motor del ventilador exterior
- IFM: Motor del ventilador interior
- FLA: Amperaje con carga plena [A]
- KW: Potencia nominal del motor del ventilador [KW]

		Suministro eléctrico	Rango de tensión	Compresor								OFM		IFM	
Interior	Exterior			MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	kW	FLA	kW	FLA			
FCAHG125HVEB	RZAG125N2Y1B	3N- 50Hz 380-415V	Mínimo: 342 V Máximo 457 V	15,0	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,244	1,4	—	—	
FCAG35BVEB	x4 RZAG125N2Y1B			12,2	—	16	—	9,3	0,234	1,2	0,044 x4	0,3 x4	—	—	
FCAG50BVEB	x3 RZAG125N2Y1B			12,9	—	16	—	10,3	0,234	1,2	0,039 x3	0,3 x3	—	—	
FCAG60BVEB	x2 RZAG125N2Y1B			14,1	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,044 x2	0,3 x2	—	—	
FCAG125BVEB	RZAG125N2Y1B			14,6	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,168	1,0	—	—	
FFA35A2VEB	x4 RZAG125N2Y1B			11,8	—	16	—	9,3	0,234	1,2	0,050 x4	0,2 x4	—	—	
FFA50A2VEB	x3 RZAG125N2Y1B			13,2	—	16	—	10,3	0,234	1,2	0,050 x3	0,4 x3	—	—	
FFA60A2VEB	x2 RZAG125N2Y1B			14,8	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,050 x2	0,6 x2	—	—	
FBA35A2VEB	x4 RZAG125N2Y1B			16,5	—	20	—	9,3	0,234	1,2	0,089 x4	1,4 x4	—	—	
FBA50A2VEB	x3 RZAG125N2Y1B			16,2	—	20	—	10,3	0,234	1,2	0,089 x3	1,4 x3	—	—	
FBA60A2VEB	x2 RZAG125N2Y1B			16,1	—	20	—	11,8	0,234	1,2	0,070 x2	1,3 x2	—	—	
FBA125A2VEB	RZAG125N2Y1B			17,4	—	20	—	11,8	0,234	1,2	0,187	3,9	—	—	
FNA35A2VEB	x4 RZAG125N2Y1B	3N- 50Hz 380-415V	Mínimo: 342 V Máximo 457 V	13,0	—	16	—	9,3	0,234	1,2	0,034 x4	0,5 x4	—	—	
FNA50A2VEB	x3 RZAG125N2Y1B			13,5	—	16	—	10,3	0,234	1,2	0,060 x3	0,5 x3	—	—	
FNA60A2VEB	x2 RZAG125N2Y1B			14,8	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,060 x2	0,6 x2	—	—	
FUA125AVEB9	RZAG125N2Y1B			15,0	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,106	1,4	—	—	
FDA125ASVEB	RZAG125N2Y1B			15,7	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,350	2,1	—	—	
FVA125AMVEB	RZAG125N2Y1B			15,1	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,238	1,5	—	—	
FDXM35F3V1B	x4 RZAG125N2Y1B			12,2	—	16	—	9,3	0,234	1,2	0,034 x4	0,3 x4	—	—	
FDXM50F3V1B	x3 RZAG125N2Y1B			14,8	—	16	—	10,3	0,234	1,2	0,060 x3	0,9 x3	—	—	
FDXM60F3V1B	x2 RZAG125N2Y1B			15,4	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,060 x2	0,9 x2	—	—	
FHA35AVEB98	x4 RZAG125N2Y1B			13,4	—	16	—	9,3	0,234	1,2	0,090 x4	0,6 x4	—	—	
FHA50AVEB98	x3 RZAG125N2Y1B			13,8	—	16	—	10,3	0,234	1,2	0,090 x3	0,6 x3	—	—	
FHA60AVEB98	x2 RZAG125N2Y1B			14,8	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,091 x2	0,6 x2	—	—	
FHA125AVEB8	RZAG125N2Y1B	15,1	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,217	1,5	—	—			
FCAHG71HVEB	x2 RZAG140N2Y1B	3N- 50Hz 380-415V	Mínimo: 342 V Máximo 457 V	15,0	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,091 x2	0,7 x2	—	—	
FCAHG140HVEB	RZAG140N2Y1B			15,0	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,244	1,4	—	—	
FCAG35BVEB	x4 RZAG140N2Y1B			12,2	—	16	—	9,1	0,234	1,4	0,044 x4	0,3 x4	—	—	
FCAG50BVEB	x3 RZAG140N2Y1B			12,9	—	16	—	10,1	0,234	1,4	0,039 x3	0,3 x3	—	—	
FCAG71BVEB	x2 RZAG140N2Y1B			14,4	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,054 x2	0,4 x2	—	—	
FCAG140BVEB	RZAG140N2Y1B			14,9	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,168	1,3	—	—	
FFA35A2VEB	x4 RZAG140N2Y1B			11,8	—	16	—	9,1	0,234	1,4	0,050 x4	0,2 x4	—	—	
FFA50A2VEB	x3 RZAG140N2Y1B			13,2	—	16	—	10,1	0,234	1,4	0,050 x3	0,4 x3	—	—	
FBA35A2VEB	x4 RZAG140N2Y1B			16,5	—	20	—	9,1	0,234	1,4	0,089 x4	1,4 x4	—	—	
FBA50A2VEB	x3 RZAG140N2Y1B			16,2	—	20	—	10,1	0,234	1,4	0,089 x3	1,4 x3	—	—	
FBA71A2VEB	x2 RZAG140N2Y1B			16,1	—	20	—	11,6	0,234	1,4	0,070 x2	1,3 x2	—	—	
FBA140A2VEB	RZAG140N2Y1B			17,4	—	20	—	11,6	0,234	1,4	0,187	3,9	—	—	
FNA35A2VEB	x4 RZAG140N2Y1B	13,0	—	16	—	9,1	0,234	1,4	0,034 x4	0,5 x4	—	—			
FNA50A2VEB	x3 RZAG140N2Y1B	13,5	—	16	—	10,1	0,234	1,4	0,060 x3	0,5 x3	—	—			
FUA71AVEB9	x2 RZAG140N2Y1B	15,4	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,046 x2	0,9 x2	—	—			
FAA71BUV1B	x2 RZAG140N2Y1B	14,6	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,048 x2	0,5 x2	—	—			
FVA71AMVEB	x2 RZAG140N2Y1B	15,2	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,117 x2	0,8 x2	—	—			
FVA140AMVEB	RZAG140N2Y1B	15,4	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,276	1,8	—	—			
FDXM35F3V1B	x4 RZAG140N2Y1B	12,2	—	16	—	9,1	0,234	1,4	0,034 x4	0,3 x4	—	—			
FDXM50F3V1B	x3 RZAG140N2Y1B	14,8	—	16	—	10,1	0,234	1,4	0,060 x3	0,9 x3	—	—			
FHA35AVEB98	x4 RZAG140N2Y1B	13,4	—	16	—	9,1	0,234	1,4	0,090 x4	0,6 x4	—	—			
FHA50AVEB98	x3 RZAG140N2Y1B	13,8	—	16	—	10,1	0,234	1,4	0,090 x3	0,6 x3	—	—			
FHA71AVEB98	x2 RZAG140N2Y1B	15,2	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,110 x2	0,8 x2	—	—			
FHA140AVEB8	RZAG140N2Y1B	15,4	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,251	1,8	—	—			