

RZAG71-140N7Y1

Interior	Exterior	Suministro eléctrico	Rango de tensión	MCA	TOCA	MFA	Compresor		OFM		IFM	
							MSC	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FCAHG71HVEB			Mínimo: 342 V Máximo: 457 V	11,1	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,091	0,7
FCAG35BVEB	x2	RZAG71N7Y1B		11,0	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,044 x2	0,3 x2
FCAG71BVEB		RZAG71N7Y1B		10,8	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,054	0,4
FFA35A2VEB	x2	RZAG71N7Y1B		10,8	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,050 x2	0,2 x2
FBA35A2VEB	x2	RZAG71N7Y1B		13,2	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,089 x2	1,4 x2
FBA71A2VEB		RZAG71N7Y1B		11,7	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,070	1,3
FNA35A2VEB	x2	RZAG71N7Y1B		11,4	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,034 x2	0,5 x2
FUA71AVEB9		RZAG71N7Y1B		11,3	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,046	0,9
FAA71BUV1B		RZAG71N7Y1B		10,9	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,048	0,5
FVA71AMVEB		RZAG71N7Y1B		11,2	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,117	0,8
FDXM35F3V1B	x2	RZAG71N7Y1B		11,0	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,034 x2	0,3 x2
FHA35AVEB98	x2	RZAG71N7Y1B		11,6	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,090 x2	0,6 x2
FHA71AVEB98		RZAG71N7Y1B		11,2	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,110	0,8
FCAHG100HVEB		RZAG100N7Y1B	Mínimo: 342 V Máximo: 457 V	14,9	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,221	1,3
FCAG35BVEB	x3	RZAG100N7Y1B		13,0	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,044 x3	0,3 x3
FCAG50BVEB	x2	RZAG100N7Y1B		12,7	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,039 x2	0,3 x2
FCAG100BVEB		RZAG100N7Y1B		14,2	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,117	0,7
FFA35A2VEB	x3	RZAG100N7Y1B		12,7	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,050 x3	0,2 x3
FFA50A2VEB	x2	RZAG100N7Y1B		12,9	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,050 x2	0,4 x2
FBA35A2VEB	x3	RZAG100N7Y1B		16,3	—	20	—	10,4	0,234	1,2	0,089 x3	1,4 x3
FBA50A2VEB	x2	RZAG100N7Y1B		14,9	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,089 x2	1,4 x2
FBA100A2VEB		RZAG100N7Y1B		17,0	—	20	—	11,8	0,234	1,2	0,127	3,5
FNA35A2VEB	x3	RZAG100N7Y1B		13,6	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,034 x3	0,5 x3
FNA50A2VEB	x2	RZAG100N7Y1B		13,1	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,060 x2	0,5 x2
FUA100AVEB9		RZAG100N7Y1B		14,9	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,106	1,3
FAA100BUV1B		RZAG100N7Y1B		14,4	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,064	0,9
FVA100AMVEB		RZAG100N7Y1B		15,1	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,238	1,5
FDXM35F3V1B	x3	RZAG100N7Y1B		13,0	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,034 x3	0,3 x3
FDXM50F3V1B	x2	RZAG100N7Y1B		13,9	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,060 x2	0,9 x2
FHA35AVEB98	x3	RZAG100N7Y1B		13,9	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,090 x3	0,6 x3
FHA50AVEB98	x2	RZAG100N7Y1B		13,3	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,090 x2	0,6 x2
FHA100AVEB8		RZAG100N7Y1B		14,9	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,172	1,3

Simbolos

MCA: Amperios de circuito mín. [A]

TOCA: Amperios totales de sobretensión [A]

MFA: Amperios de fusible máx. [A]

MSC: Corriente máxima del compresor de arranque [A]

RLA: Amperios de carga nominal [A]

OFM: Motor del ventilador exterior

FLA: Motor del ventilador interior

FLA: Amperaje con carga plena [A]

kW: Potencia nominal del motor del ventilador [kW]

Interior	Exterior	Suministro eléctrico	Rango de tensión	MCA	TOCA	MFA	Compresor		OFM		IFM	
							MSC	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FCAHG125HVEB		RZAG125N7Y1B	Mínimo: 342 V Máximo: 457 V	15,0	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,244	1,4
FCAG35BVEB	x4	RZAG125N7Y1B		12,2	—	16	—	9,3	0,234	1,2	0,044 x4	0,3 x4
FCAG50BVEB	x3	RZAG125N7Y1B		12,9	—	16	—	10,3	0,234	1,2	0,039 x3	0,3 x3
FCAG60BVEB	x2	RZAG125N7Y1B		14,1	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,044 x2	0,3 x2
FCAG125BVEB		RZAG125N7Y1B		14,6	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,168	1,0
FFA35A2VEB	x4	RZAG125N7Y1B		11,8	—	16	—	9,3	0,234	1,2	0,050 x4	0,2 x4
FFA50A2VEB	x3	RZAG125N7Y1B		13,2	—	16	—	10,3	0,234	1,2	0,050 x3	0,4 x3
FFA60A2VEB	x2	RZAG125N7Y1B		14,8	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,050 x2	0,6 x2
FBA35A2VEB	x4	RZAG125N7Y1B		16,5	—	20	—	9,3	0,234	1,2	0,089 x4	1,4 x4
FBA50A2VEB	x3	RZAG125N7Y1B		16,2	—	20	—	10,3	0,234	1,2	0,089 x3	1,4 x3
FBA60A2VEB	x2	RZAG125N7Y1B		16,1	—	20	—	11,8	0,234	1,2	0,070 x2	1,3 x2
FBA125A2VEB		RZAG125N7Y1B		17,4	—	20	—	11,8	0,234	1,2	0,187	3,9
FNA35A2VEB	x4	RZAG125N7Y1B	Mínimo: 342 V Máximo: 457 V	13,0	—	16	—	9,3	0,234	1,2	0,034 x4	0,5 x4
FNA50A2VEB	x3	RZAG125N7Y1B		13,5	—	16	—	10,3	0,234	1,2	0,060 x3	0,5 x3
FNA60A2VEB	x2	RZAG125N7Y1B		14,8	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,060 x2	0,6 x2
FUA125AVEB9		RZAG125N7Y1B		15,0	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,106	1,4
FDA125ASVEB		RZAG125N7Y1B		15,7	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,350	2,1
FVA125AMVEB		RZAG125N7Y1B		15,1	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,238	1,5
FDXM35F3V1B	x4	RZAG125N7Y1B		12,2	—	16	—	9,3	0,234	1,2	0,034 x4	0,3 x4
FDXM50F3V1B	x3	RZAG125N7Y1B		14,8	—	16	—	10,3	0,234	1,2	0,060 x3	0,9 x3
FDXM60F3V1B	x2	RZAG125N7Y1B		15,4	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,060 x2	0,9 x2
FHA35AVEB98	x4	RZAG125N7Y1B		13,4	—	16	—	9,3	0,234	1,2	0,090 x4	0,6 x4
FHA50AVEB98	x3	RZAG125N7Y1B		13,8	—	16	—	10,3	0,234	1,2	0,090 x3	0,6 x3
FHA60AVEB98	x2	RZAG125N7Y1B		14,8	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,091 x2	0,6 x2
FHA125AVEB8		RZAG125N7Y1B		15,1	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,217	1,5
FCAHG71HVEB	x2	RZAG140N7Y1B	Mínimo: 342 V Máximo: 457 V	15,0	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,091 x2	0,7 x2
FCAHG140HVEB		RZAG140N7Y1B		15,0	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,244	1,4
FCAG35BVEB	x4	RZAG140N7Y1B		12,2	—	16	—	9,1	0,234	1,4	0,044 x4	0,3 x4
FCAG50BVEB	x3	RZAG140N7Y1B		12,9	—	16	—	10,1	0,234	1,4	0,039 x3	0,3 x3
FCAG71BVEB	x2	RZAG140N7Y1B		14,4	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,054 x2	0,4 x2
FCAG140BVEB		RZAG140N7Y1B		14,9	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,168	1,3
FFA35A2VEB	x4	RZAG140N7Y1B		11,8	—	16	—	9,1	0,234	1,4	0,050 x4	0,2 x4
FFA50A2VEB	x3	RZAG140N7Y1B		13,2	—	16	—	10,1	0,234	1,4	0,050 x3	0,4 x3
FBA35A2VEB	x4	RZAG140N7Y1B		16,5	—	20	—	9,1	0,234	1,4	0,089 x4	1,4 x4
FBA50A2VEB	x3	RZAG140N7Y1B		16,2	—	20	—	10,1	0,234	1,4	0,089 x3	1,4 x3
FBA71A2VEB	x2	RZAG140N7Y1B		16,1	—	20	—	11,6	0,234	1,4	0,070 x2	1,3 x2
FBA140A2VEB		RZAG140N7Y1B		17,4	—	20	—	11,6	0,234	1,4	0,187	3,9
FNA35A2VEB	x4	RZAG140N7Y1B	Mínimo: 342 V Máximo: 457 V	13,0	—	16	—	9,1	0,234	1,4	0,034 x4	0,5 x4
FNA50A2VEB	x3	RZAG140N7Y1B		13,5	—	16	—	10,1	0,234	1,4	0,060 x3	0,5 x3
FUA71AVEB9	x2	RZAG140N7Y1B		15,4	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,046 x2	0,9 x2
FAA71BUV1B	x2	RZAG140N7Y1B		14,6	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,048 x2	0,5 x2
FVA71AMVEB	x2	RZAG140N7Y1B		15,2	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,117 x2	0,8 x2
FVA140AMVEB		RZAG140N7Y1B		15,4	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,276	1,8
FDXM35F3V1B	x4	RZAG140N7Y1B		12,2	—	16	—	9,1	0,234	1,4	0,034 x4	0,3 x4
FDXM50F3V1B	x3	RZAG140N7Y1B		14,8	—	16	—	10,1	0,234	1,4	0,060 x3	0,9 x3
FHA35AVEB98	x4	RZAG140N7Y1B		13,4	—	16	—	9,1	0,234	1,4	0,090 x4	0,6 x4
FHA50AVEB98	x3	RZAG140N7Y1B		13,8	—	16	—	10,1	0,234	1,4	0,090 x3	0,6 x3
FHA71AVEB98	x2	RZAG140N7Y1B		15,2	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,110 x2	0,8 x2
FHA140AVEB8		RZAG140N7Y1B		15,4	—	16	—	11,6	0,234	1,4	0,251	1,8